

Wi-Fi WALKER WiMAX2+ HWD15 USB ドライバ更新手順について

本書は Wi-Fi WALKER WiMAX2+ HWD15 の USB ドライバ更新手順についてご説明致します。
「取扱説明書」と合わせてご利用ください。

※本手順はパソコンと USB 接続でご利用の場合のみ適用されるものです。

無線 LAN 接続でご利用の場合、以下の操作は必要ありません。

<Windows パソコンまたは Mac OS X 10.9 以前をご利用の場合>

端末本体のオンラインアップデート後、以下手順で USB ドライバの更新を行います。

- 指定の microUSB ケーブルで本製品とパソコンを接続する。
- デスクトップ上 (Mac の場合は Dock) にある「Wi-Fi WALKER WiMAX 2+ setting tool」アイコンをダブルクリックする。
- 「ダウンロード」ボタンをクリックして、ZIP フォルダをパソコンの任意の場所に保存する。



- ZIP フォルダを解凍し、その中の EXE ファイルを実行する。
USB ドライバの更新が開始されます。
一旦デスクトップ上 (Mac の場合は Dock) にある「Wi-Fi WALKER WiMAX 2+ setting tool」アイコンが消え、
再び作成されれば更新完了です。

<Mac OS X 10.10 をご利用の場合>

端末本体のオンラインアップデート後、以下手順で USB ドライバの更新を行います。

- USB ドライバがインストールされている場合、アンインストールを実施する。
(取扱説明書のアンインストール手順をご参照ください。)
- 指定の microUSB ケーブルで本製品と Mac を接続し、USB ドライバのインストールを実施する。
(取扱説明書のインストール手順をご参照ください。)