

ロック画面の通知について設定します。

1. 通知

その他の設定項目
Xperia™に設定する項目がもう1つ残ります。後で
[設定] から確認することもできます。

ロック画面に表示される情報の管理

2. 通知

通知がロックされている場合、通知をどのように表
示しますか？

通知内容すべて表示します
プライバシーな通知内容を表示しません
通知を表示しません

完了

3. 通知

その他の設定項目
Xperia™に設定する項目がもう1つ残ります。後で
[設定] から確認することもできます。

ロック画面に表示される情報の管理

完了

[ロック画面に表示さ
れる情報の管理] ①

通知方法を選択
→ [完了]

[設定完了]

※ 1 その他の設定項目の設定を変更せずに終了する場合は「いいえ」をタップします。
● 指紋や画面ロックの解除方法を設定していない場合は、その他の設定項目の設定が表示されません。

セットアップ完了!

Xperiaスマートフォンをご利用になります

終了

[終了]

- 【STEP 11】で選択したアプリは、Wi-Fi®に接続しているとダウンロードが開始されます。モバイルネットワークの場合はダウンロードが待機状態になり、au初期設定完了後にWi-Fi®に接続するとダウンロードが開始されます。

あらかじめインストールされているアプリのアップデートやau IDの設定、以前にご利用のアプリのダウンロード、本製品をもっと便利にご利用いただくための設定ができます。

- au IDを設定すると、auスマートパスや Google Playに掲載されているアプリの購入ができる【auかんたん決済】の利用をはじめとすると、au提供のさまざまなサービスがご利用になります。
- au初期設定は、初期設定完了後にホーム画面で画面を上へスライド→【設定】→【au設定】→【au設定メニュー】→【au初期設定】と操作しても設定できます。

Figure 1 shows the steps to set up an au ID. The first screen shows the 'au ID設定' (au ID Setting) button. The second screen shows the 'ログイン' (Login) button. The third screen shows the '暗証番号' (PIN) input screen with a '次へ' (Next) button.


※ 1 以前に au ID を登録したことがある場合、手順 3 と手順 4 は表示されません。
手順 5 に進んでください。

※ 2 暗証番号は、申込書にお客様が記入した任意の 4 桁の番号です。

© 2011 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 270: 103–111

- auメールを利用するには、LTE NETのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、au ショップまたはお客さまセンターまでお問い合わせください。
- 初期設定は、日本国内の電波状態の良い場所で行ってください。電波状態の良い場所や、移動中に行くと、正しく設定されない場合があります。Wi-Fi® 通信では初期設定ができません。
- 時間帯によっては、初期設定の所要時間が 30 秒～3 分程度かかります。「Eメールアドレスの設定中です。しばらくお待ちください。」と表示された画面のまま、お待ちください。

1 [redacted] 2



ホーム画面で[au]

内容を確認→[同意する]
→内容を確認→[同意する]
→画面の指示に従って
操作し、次へ進む

auメールアドレス
を確認→[閉じる]

第12回 (準備)

本利用規約は、日本国の法律に基づき解釈されます。

同意しない 同意する

1. 主画面で「」、「」、「」の順に

Figure 1-1 shows the home screen and the app drawer. The home screen (left) displays a dock with five icons: Messages, Photos, App Store, Safari, and Mail. The app drawer (right) shows a list of installed apps. The 'App Store' icon is highlighted with a red box, indicating it is the app to be launched.

1 キーボードで「

2 [メールアドレスの変更へ] → 暗証番号を入力 → [送信]

3 内容を確認 → [承諾する] → 「ご希望のメールアドレスに変更する」をタップして、メールアドレスを入力 → [送信] → [OK]

※ 確認画面が表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。
※ 操作方法や画面表示は予告なく変更される場合があります。

© 2013 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 273: 257–265

これまでお使いの au 電話から、microSD メモリカードや au サーバーを使って本製品にデータを戻す・預けることができます。

- au サーバーを利用してデータを戻す場合は、あらかじめこれまでお使いの au 電話でデータを au サーバーに預けてください。au サーバーを利用する場合は、au ID の設定が必要です（これまでお使いの au 電話に au 設定メニューがないときは、「au Cloud」アプリをご利用ください）。
- microSD メモリカードを利用してデータを戻す場合は、あらかじめこれまでお使いの au 電話でデータを microSD メモリカードに保存してください（これまでお使いの au 電話に au 設定メニューがないときは、au バックアップアプリをご利用ください）。

ホーム画面で画面を上をスライド

[設定]→[au設定]
→[au設定メニュー]

[データを移行する]
※確認画面が表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。

かんたんデータ移行

機種変更はこちら

データ移行

- auサーバーを使う
- SDカードを使う
- Quick start kitを使う

【機種変更はこちら】

※以降は、画面の指示に従って操作してください。

●「データお預かり」アプリを利用して、auサーバーに写真やアドレス帳などを自動的に預ける場合は、以下の操作から設定ができます。

ホーム画面で画面を上をスライド→[設定]→[au設定]→[au設定メニュー]→[データお預かり設定]→自動で預けるデータの種類のチェックを入れる

[Home](#)
[About Us](#)
[Our Services](#)
[Our Clients](#)
[Our Projects](#)
[Our Team](#)
[Contact Us](#)

何も操作をしない状態で設定した時間が経過すると、画面は自動的に消灯します。画面がすぐに消えて操作しにくい場合は、点灯時間を変更できます。

Figure 1 shows the home screen and the Settings app. On the home screen, an arrow points to the Settings app icon. In the Settings app, the 'スリープ' (Sleep) option is highlighted in the 'ディスプレイ' (Display) section.

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

お客様が本製品を快適にご使用いただくために、クイック診断のご利用をおすすめします。

「定期クリーニング通知」を設定すると、診断するタイミングを定期

1 ホーム画面で画面を上にスライド→
「お客さまサポート」→
「故障紛失サポート」

2 便利な機能
→「各種設定」

3 「定期クリーニング通知」の「」をタップしてにする