【注意】

アクセスポイント(APN)の設定をする前に、Wi-Fiがオフになっていることをご確認ください

 Top画面を下から上にスワイプ してください



④Wi-Fiをオフにし、 「SIM」をタップしてください



🔈 🕙 🗖 😽 🤞 YouTube Gmail フォト すべてのアプリ 🔁 🧰 🔼 87177-91 カメラ カレンダー ドライブ ファミリ. * ~ 緊急情報 時計 0 8 Λ R. Android Μ G 0 C ⑤「アクセスポイント名」を タップしてください 11:50 ← au 1

②アプリー覧画面の「設定」を

11:49 🏼 🏾 🖉

スマートフォン内などを検索

タップしてください

 au
 MMS メッセージ モバイルデータがOFF のときに送受信しま
 優先ネットワークの種類 40 (推測)
 携帯通信会社の設定のバージョン
 ネットワークを自動的に選択
 ネットワークを自動的に選択
 ネットワークを意訳 とDDF = 80

アクセス ポイント名
②
Co SSM を無知にするには、SSM カードを取り出して くちい ③「ネットワークとインターネット」を タップしてください



⑥右上の「+」をタップしてください



⑦設定情報を入力し、右上の「:」から メニューを開いて「保存」をタップしてください

11:51	
← 保存	
アクセスオ ^{キャンセル} 編集	
名前 LTE NET	
APN uno.au-net.ne.jp	
プロキシ _{未設定}	
ポート 未識定	
ユーザー名 685840734641020@uno.au-net.ne.jp	
パスワード	
#_1/_	
*:30/2 <	

<設定情報>

名前	LTE NET
APN	uno.au-net.ne.jp
ユーザー名	685840734641020 @uno.au-net.ne.jp
パスワード	KpyrR6BP
認証タイプ	СНАР



4G

⑧保存が完了しましたら画面で

「LTE NET」をオンにしてください

⑨画面上段に「4G」のピクトが立ちましたら設定完了です。 通信がご利用いただけます。

11:58