

# アドレス帳で連絡先を管理する

アドレス帳には、最大1,000件まで登録できます。



memo

- アドレス帳に登録された電話番号や名前は、事故や故障によって消失してしまふことがあります。大切な電話番号などは控えておかれることをおすすめします。事故や故障が原因でアドレス帳が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

## アドレス帳に登録する

### 1 待受画面で [A] (1秒以上長押し)

アドレス帳編集画面が表示されます。[A]を押して「基本」「設定」「その他」タブを切り替え、編集項目を選択します。必要な項目だけ設定できます。

### 2 項目を選択して編集

基本	No. メモリNo.	000~999の数字
	名 名前	全角12 / 半角24文字以内
	ヨミ	半角24文字以内
	電話番号1~5	32桁以内、番号種別7種類
	Eメールアドレス1~5	半角64文字以内、Eメール種別6種類
	グループNo.	20グループ ・指定しない場合は「グループ0」に登録されます。
	画像	「オリジナル」(お買い上げ時のデータ)「データフォルダ」「フォト撮影」「ムービー撮影」[OFF]
	着信画像表示	[ON](登録した画像を表示) [OFF]

基本	GPS情報	GPS情報を取得して位置情報を登録・編集します。 ▶P.177「他の機能でGPS情報を付加するには」
設定	個別音声着信	各着信種別ごとに「ON」「OFF」、着信音やランプの点滅パターンなどを設定します。
	個別Eメール受信	▶P.298「音やランプの設定を変える(M2)」
	個別Cメール受信	
	シークレット設定	登録・編集中のアドレス帳の内容を表示しないように設定します。 ・「ON」に設定すると、「シークレット(M427)」を「表示する」に設定したときに表示できます。
その他	血液型	「A型」「B型」「O型」「AB型」 「設定なし」
	誕生日	1800年1月1日~2099年12月31日
	星座	13星座と「設定なし」
	住所	全角40 / 半角80文字以内
	メモ	全角40 / 半角80文字以内

### 3 [A] (登録)



memo

- アドレス帳一覧画面(▶P.90)で [A] (サブメニュー)→[新規登録]と操作してもアドレス帳編集画面が表示されます。
- 登録する電話番号が一般電話の場合は、市外局番から入力してください。
- 新規登録のメモリNo.には、空いているメモリNo.のうち最も小さなメモリNo.が自動的に入力されますが、「000~999」のうち空いている好きなNo.に変更できます。

- 相手の方から電話番号の通知がない場合は、アドレス帳の個別着信画像、着信音の設定は有効になりません。
- 一度登録したアドレス帳の修正
- アドレス帳詳細画面で (編集) を押すと、元のアドレス帳の内容を使って新規のアドレス帳が登録できます。

## 他の機能からアドレス帳に登録する

他の機能で表示した電話番号/Eメールアドレス/GPS情報/画像などをアドレス帳に登録できます。

### 1 他の機能でアドレス帳に登録する操作を行う

2 新規登録	<p>選択した登録項目が設定された状態でアドレス帳編集画面を表示します。</p> <p>▶P.88「アドレス帳に登録する」</p>
追加登録	<p>他の機能で表示した情報を既存のアドレス帳に追加登録します。</p> <p>アドレス帳を選択→ (詳細)→ (登録)</p> <p>▶P.88「アドレス帳に登録する」</p>

### 3 (登録)

#### memo

追加登録先のアドレス帳に電話番号またはEメールアドレスが登録されている場合

- で登録先のアドレス帳を選択→ (詳細)→ (番号種別/Eメールアドレス種別を選択)→通常使用に設定する電話番号またはEメールアドレスを選択→ と操作します。

## グループを編集する

アドレス帳には20件のグループが用意されています。グループごとにグループ名やグループアイコン、グループ音声着信、グループEメール受信、グループCメール受信を設定できます。

### 1 アドレス帳一覧画面(▶P.90)→ (サブメニュー)→[グループ編集]

グループの一覧画面が表示されます。

### 2 グループを選択→

3  グループアイコン	59種類
グループ名	全角6/半角12文字以内
グループ音声着信	各着信種別ごとに「ON」「OFF」、音量や着信音などを設定します。
グループEメール受信	▶P.298「音やランプの設定を変える(M2)」
グループCメール受信	

### 4 (保存)

#### memo

- 相手の方がアドレス帳に登録してある電話番号から番号通知で電話をかけていない場合は、アドレス帳のグループ音声着信音の設定は有効になりません。
- 個別のアドレス帳に着信設定が設定されている場合は、そちらが優先されます。

#### グループ並び替え


- グループの一覧画面で、 (サブメニュー)→[グループ並び替え]→グループを選択→ (移動)→ (保存)と操作すると並び順を変更できます。

## アドレス帳の登録内容を利用する

アドレス帳の登録内容を利用して、簡単に電話をかけたり、メールを送信したりできます。

### 1 待受画面で

アドレス帳一覧画面が表示されます。



(アドレス帳一覧画面)

### 2 でアドレス帳を選択 → (詳細)

選択したアドレス帳詳細画面が表示されます。



(アドレス帳詳細画面)




## 登録した電話番号を利用する

### 1 待受画面で → アドレス帳を選択 → (詳細)

### 2 電話番号を選択 →

電話番号メニューが表示されます。(▶P.97「発信メニューを利用する」)



- ◎ 操作 **2** で  の代わりに  を押しても電話をかけることができます。
- ◎ アドレス帳一覧画面でアドレス帳を選択して  を押しても電話をかけることができます。選択しているアドレス帳に複数の電話番号が登録されている場合、「通常使用」で選択した電話番号に電話がかかります。


## 登録したEメールアドレスにEメールを送る

### 1 待受画面で → アドレス帳を選択 → (詳細)

### 2 Eメールアドレスを選択 →

<b>3</b> Eメール作成	▶P.110「Eメールを送る」
デコレーション アニメ作成	▶P.112「デコレーションアニメを送る」
デコレーション メール作成	▶P.113「デコレーションメールを送る」
コピー	Eメールアドレスをクリップボードに追加します。クリップボードを利用する操作については、「文字を貼り付ける」(▶P.85)をご参照ください。



- ◎ アドレス帳一覧画面でアドレス帳を選択して  を押すと、Eメール作成画面が表示されます。Eメールアドレスが複数登録されているアドレス帳の場合の宛先は、「通常使用」で選択したEメールアドレスになります。

## 登録した住所／GPS情報を利用する


### 1 待受画面で → アドレス帳を選択 → (詳細)

### 2 「住所」「GPS情報あり」を選択 →

「住所」を選択した場合、住所の登録内容をEZナビウォークで利用できます。

「GPS情報あり」を選択した場合、次のGPS情報メニューが表示されます。

GPSメール作成	GPS情報をメール本文に添付して、Eメール／デコレーションメールを作成します。
EZナビウォーク	GPS情報をもとにEZナビウォークで「地図を表示する」「ここへ行く」を選択します。 ▶P.170「EZナビウォークを利用する」
GPS情報詳細	登録されているGPS情報の詳細を表示します。

※「メモ」に登録したURLを選択して  を押すと、「EZWebで接続」「PCサイトビューアー接続」「お気に入りへ登録」「コピー」を選択できます。

## 登録した誕生日をスケジュールに登録する

1 待受画面で → アドレス帳を選択 → (詳細)

2 (サブメニュー) → [スケジュールへ登録]

スケジュールの新規登録画面が表示されます。

3 項目を編集して (登録)

(▶P.288「スケジュールを新規登録する」)

## メモリNo.を利用する

メモリNo.000～099に登録した相手の方には、メモリNo.の下1桁または下2桁の入力だけで電話をかけたり、メールを送信したりできます。

1 待受画面でメモリNo.(00～99)を入力

メモリNo.の下1桁(0～9)または下2桁(00～99)を入力します。

2

●(発信)を押すと、発信メニューが表示されます。(▶P.97「発信メニューを利用する」)

☒を押すとEメール作成画面が、を1秒以上長押しするとCメール作成画面が表示され、メールを作成できます。(▶P.110「Eメールを送る」、▶P.137「Cメールを送る」)



memo

◎メモリNo.の利用では、「通常使用」に設定した電話番号、Eメールアドレスになります。

## アドレス帳を検索する

名前の読みがな、メモリNo.、グループの並び順画面を表示して呼び出したいアドレス帳を検索します。

1 待受画面で → (検索)

ヨミ検索	検索したい名前の読みがなを入力して検索します。 <ul style="list-style-type: none"><li>・半角カタカナ/半角英数記号7文字まで入力できます。</li><li>・ヨミの五十音順でアドレス帳が表示されます。該当するアドレス帳がない場合は、検索文字列に続く候補が表示されます。</li></ul>
メモリNo.検索	メモリNo.順のタブで検索します。 <ul style="list-style-type: none"><li>・を押して検索するとNo.100～No.199まで、を押して検索するとNo.120～No.199までに登録されているメモリNo.のうち一番小さいメモリNo.のアドレス帳が検索されます。</li></ul>
グループ検索	アドレス帳が登録されているグループの一覧から検索します。

## アドレス帳のサブメニューを利用する

アドレス帳一覧画面／詳細画面から呼び出せるサブメニューには、他に次の機能があります。

### 1 アドレス帳一覧画面／詳細画面(▶P.90)

→ **[A]** (サブメニュー)

2 新規登録	アドレス帳を新規登録します。 ▶P.88「アドレス帳に登録する」
削除	アドレス帳を削除します。 ▶P.80「データを削除する」
データコピー	アドレス帳をvCard形式でデータフォルダに保存します。 「1件コピー」「選択コピー」「全件コピー」 ▶P.265「他の機能からデータフォルダにコピーする」
Eメール添付	アドレス帳の内容を添付データにしてEメール／デコレーションアニメ／デコレーションメールを作成します。 ▶P.110「Eメールを送る」
デコレーションアニメ添付	▶P.112「デコレーションアニメを送る」
デコレーションメール添付	▶P.113「デコレーションメールを送る」
赤外線送信	選択したアドレス帳を送信します。 ▶P.277「各機能のサブメニューから赤外線で送信する」
Touch Message送信	選択したアドレス帳を送信します。 ▶P.280「各機能のサブメニューからTouch Messageで送信する」
au one アドレス帳	▶P.92「au one アドレス帳のサーバにアドレス帳を預ける」 ・アドレス帳一覧画面からのみ選択できます。
ペアへ登録	選択したアドレス帳をペア相手に登録します。

並び順設定	アドレス帳一覧画面(▶P.90)のタブ表示を切り替えます。 「五十音順」「メモリNo.順」(100の位ごとのタブ)「グループ順」
グループ編集	▶P.89「グループを編集する」
文字サイズ	「でか文字」「やや大」「中」「やや小」「小」
フォト表示 ON/OFF	アドレス帳一覧画面での画像表示をON/OFFで設定します。 ・「フォト表示ON」の場合、画像が登録されていないアドレス帳には、 <b>[No.]</b> が表示されます。
メモリ登録件数	アドレス帳の登録件数を表示します。 ・シークレットが設定されているアドレス帳の件数は、「シークレット(M427)」を「表示する」に設定しているときのみ表示されます。
シークレット すべて表示	すべてのシークレット登録のアドレス帳を一時的に表示します。
スケジュールへ登録	▶P.91「登録した誕生日をスケジュールに登録する」






### memo

- サブメニューの中には通話中に選択できない項目もあります。
- アドレス帳一覧画面とアドレス帳詳細画面のサブメニューでは選択できる項目が異なります。

## au one アドレス帳のサーバにアドレス帳を預ける

au one アドレス帳は、E09F本体内に登録しているアドレス帳の全データをサーバに預け、アドレス帳データの保存・復元・閲覧を行うことができます。

au one-IDをお持ちのお客様は、ケータイPC連動設定を行うことによりパソコンからも預けたデータの参照や編集ができます。

- 1 待受画面で**  →  (サブメニュー)  
→ **[au oneアドレス帳]** → **ロックNo.を入力** → 
- au oneアドレス帳メニューが表示されます。

<b>2</b> 保存	サーバと照合して差分件数を表示し、「更新する」を選択するとサーバ上のアドレス帳を追加/変更/削除します。
データを戻す	サーバと照合して差分件数を表示し、「更新する」を選択するとサーバのデータでE09Fのアドレス帳を追加/変更/削除します。
データを見る	サーバに保存したアドレス帳を閲覧します。
自動保存設定	E09Fのアドレス帳データをサーバに自動保存するかどうかを設定します。 ・「ON」を選択すると、サーバ接続後ONに設定されます。

※各項目選択時にサーバ接続確認画面が表示されますので、「はい」を選択します。





### memo

- au電話の解約などの場合、サーバでお預かりしているデータはすべて削除されます。
- 登録不要の無料サービスですが、通信料がかかります。データを初めて保存するときや機種変更したときには、データ量が多くなることがありますのでご注意ください。
- 追加/変更/削除する場合、差分のみのデータがやりとりされます。
- 「EZweb制限(M422)」が設定されている状態ではEZweb制限がかかります。
- シークレット設定しているアドレス帳データも保存されます。
- アドレス帳に設定されている画像データおよび着信音などは保存できません。
- アドレス帳に設定されているグループ名については機種により保存できない場合があります。またグループ名についてはサーバからau電話に戻すことはできません。
- サーバに保存したアドレス帳に接続する場合に、プレミアムEZパスワードのロックをかけることができます。
- データフォルダやmicroSDメモリーカードに保存してあるアドレス帳情報は保存の対象外となります。

- 登録件数、登録項目の最大入力可能文字数などにサーバとE09Fで差異があった場合は、E09F側の登録可能件数などに従ってデータのやりとりが行われます。超えた分のアドレス帳に関しては、E09Fとサーバ間でのデータのやりとりは行われず、E09Fのアドレス帳に上書きされることはありません。また、最大入力可能文字数については、サーバ側の超えた部分の内容は削除されE09Fのアドレス帳への反映もされませんのでご注意ください。
- au one アドレス帳に保存したデータをE09Fに戻しているときに、電池残量がなくなったり電池パックを取り外すと、登録済みのアドレス帳の画像、着信設定などの設定が解除される場合があります。
- 「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、自動保存設定はご利用になれません。手動での操作で保存してください。
- 海外でのご利用は、データ量が多くなると通信料が高額となる可能性があります。

## よく通話する相手をペア機能に登録する



よく連絡する相手の方(最大5件)をアドレス帳から選択してペア相手に登録しておく、簡単な操作で電話をかけたり、メールを送信したりできます。

- 1 待受画面で**  ペア画面が表示されます。
- 2**  で登録先を選択  
タブが切り替わり、登録先を選択できます。
- 3 [登録/解除]** → **[はい]**  
アドレス帳の一覧画面が表示されます。
- 4 アドレス帳を選択** →  (詳細) → 



《ペア画面》

## memo

- アドレス帳に複数の電話番号/Eメールアドレスが登録されている場合は、操作 **1** で **2** (詳細) → **3** を押した後、ペア機能で利用する電話番号/Eメールアドレスを選択する画面が表示されます。
- ペア相手に登録すると、アドレス帳には  ~  が表示されます。

## ペア機能を利用する

登録したペア相手に電話をかけたり、メールを送信したりできます。

- 1 待受画面で**  →  **でペア相手を選択**
- 2  で項目を選択** → 

電話	電話番号に電話をかけます。 ・「エリア設定」を「海外」に設定している場合は次の項目から選択します。 <b>日本へ発信:</b> 電話番号の前に渡航先の国際アクセス番号と日本の国番号を付加して発信 ▶P.100「E09Fで海外から日本国内へ電話をかける(グローバルパスポート)」 <b>そのまま発信:</b> ペア機能で登録した番号に発信 <b>編集して発信:</b> 電話番号を入力編集
Eメール	Eメールアドレスを宛先としたEメール作成画面を表示します。 ▶P.110「Eメールを送る」
デコレーションアニメ	Eメールアドレスを宛先としたデコレーションアニメ作成画面を表示します。 ▶P.112「デコレーションアニメを送る」
デコレーションメール	Eメールアドレスを宛先としたデコレーションメール作成画面を表示します。 ▶P.113「デコレーションメールを送る」

Cメール	電話番号を宛先としたCメール作成画面を表示します。 ▶P.137「Cメールを送る」
登録/解除	未登録のタブを選択していた場合は登録確認画面が表示されます。登録済みのタブを選択していた場合は、「書換え」「登録解除」「中止」が選択できません。「書換え」は登録相手をアドレス帳から選択して変更します。「登録解除」は選択していたタブを未登録にします。

## memo

- 「電話」を選択している状態で **4** (付加) を押すと、特番を付加することができます。特番については「発信メニューを利用する」(▶P.97) をご参照ください。
- 「Eメール」、「デコレーションアニメ」、「デコレーションメール」を選択している状態で **5** (全送信) → **6** (はい) と操作すると、登録しているペア相手全員に一括で送ることができます。